Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Inversor Ultracompacto de 375W PowerVerter® con 2 Tomacorrientes

NÚMERO DE MODELO: **PV375**



General

Utilice la batería de su vehículo para alimentar en forma eficiente sus equipos de oficina mientras viaja. Suministra continuamente hasta 375 Watts de 120V CA a 2 salidas de CA desde cualquier batería de 12V o una fuente automotriz de CD. El conveniente enchufe de entrada CD para el encendedor de cigarrillos con cable de 0.91 m [3 pies] proporciona una instalación en 1 paso. Portátil y compacto, el diseño del inversor se encuentra entre los más resistentes disponibles gracias a su carcasa metálica liviana.

Características

- Permite que el usuario encienda dispositivos de CA en cualquier tomacorriente de encendedor de cigarrillos de 12V
- Convierte la tensión de batería de 12V CC a 120V CA
- 375 vatios de salida continua; 600 vatios de salida máxima (instantánea)
- 2 tomacorrientes
- Cable de 3 pies (1 m) con enchufe para encendedor de cigarrillos
- Diseño ultracompacto y liviano con carcasa metálica
- La alarma para batería baja con apagado automático preserva la batería del vehículo
- La alarma de sobrecarga con apagado automático evita la sobrecarga de vatiaje
- El fusible de 40 amperios reemplazable protege al inversor de las sobrecargas
- Interruptor de encendido iluminado
- Garantía de 1 año del fabricante sobre el producto

Destacado

- Entrada de 12V CC; salida de 120V CA; 2 tomacorrientes.
- 375 vatios de salida continua.
- 600 vatios de salida máxima (instantánea).
- Conveniente enchufe para encendedor de cigarrillos.

Aplicaciones

- Ideal para laptops, aparatos electrónicos portátiles, cargadores de baterías para teléfonos celulares, notepads, sistemas de juegos, impresoras personales y cargadores de baterías para pequeñas herramientas eléctricas operadas por batería, sistemas portátiles de TV-VCR, estéreo, cámaras de video, alumbrado y otras aplicaciones de baja potencia inferior a 375 Watts.

El Paquete Incluye

- Inversor PV37.
- Información sobre la garantía.
- Manual de instrucciones.

Especificaciones

Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

SALIDA	
Compatibilidad de Frecuencia	60 Hz
Tomacorrientes	(2) 5-15R
Salida (Watts)	375
Capacidad de Salida Continua (Watts)	375
Capacidad de Salida Máxima (Watts)	ABS
Voltaje Nominal de Salida	120V
Regulación de voltaje de salida	Mantiene tensión de salida de onda sinusoidal PWM de 115 V CA (+/- 8 V CA).
Regulación de Frecuencia de Salida	60 Hz (+/- 3 Hz)
Protección contra Sobrecargas	Fusible de entrada automotriz de 40A.
Salida de Onda Sinusoidal Pura	No
ENTRADA	
Entrada Máxima en Amperes / Watts	Carga continua completa: 40A a 12V CC, sin carga: 0,65A a 12V CC.
Tipo de Conexión de Entrada	Conexión de enchufe de entrada para encendedor de cigarrillos de 12V CC.
Detalles de la longitud del cable de entrada	Cable de entrada de 3 pies (1 m) instalado en forma permanente, calibre 16, 2 alambres.
Compatibilidad de Voltaje (VCD)	12
BATERÍA	
Voltaje CD del sistema (VCD)	12
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Interruptores	Interruptor de encendido y apagado iluminado.
alarma acústica	La alarma de doble función indica condiciones de sobrecarga o tensión de entrada CC baja de 10,5V o menos.
FÍSICAS	
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / pulgadas)	2,5 x 11,75 x 7,5
Dimensiones de Envió (Al x An x Pr / cm)	6,35 x 29,85 x 19,05
Peso de Envío (lb)	2.5
Peso de Envío (kg)	1.1
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	2 x 4,25 x 7
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	5,08 x 10,8 x 17,78

Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

Peso de la Unidad (lb)	2.3
Peso de la Unidad (kg)	1
Método de Enfriamiento	Ventilador
Material de Construcción	Aluminio / lámina de metal.
AMBIENTALES	
Humedad relativa	0 a 95%, sin condensación
FUNCIONES ESPECIALES	
Capacidad de Control Remoto	No
GARANTIA	
Periodo de garantía del producto (A Nivel Mundial)	garantía limitada de 1 año

© 2015 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.